

Контроллер YM-CN-3006-RF-6B-WL

Контроллер с ДУ 6 кнопок и дополнительным ДУ, имеющим конструкцию стационарного настенного пульта управления (вдвигается в стену). Предназначен для 3х канального (полноцветного) управления светодиодными источниками освещения, подсветки.



Технические параметры:

Количество каналов – 3

Размеры контроллера – 130*40*31мм.

Вес – 125гр.

Рассеиваемая мощность – менее 1Вт.

Выходной ток по каждому каналу – до 4А.

Радиочастота ДУ – 315МГц.

Выходная мощность – 144Вт.

Питание 12В.

Подключение:

Блок питания с постоянным напряжением 12В соответствующей полярностью подключается к разъёму расположенному на контроллере

Подключается нагрузка RGB (общий +) к разъёму расположенному на контроллере.

Использование:

- подсоединить все контакты ДУ включения напряжения питания. **При включенном питании короткое замыкание выходных контактов приводит контроллер к выходу из строя!**
- Дистанционные пульты управления по радиоканалу имеет 6 кнопки:

- переключение на одну из 21 программ
- увеличение скорости работы программы
- уменьшение скорости работы программы
- увеличение яркости
- уменьшение яркости
- вкл/выкл.

а также возможно управлять контроллером переключением кнопок, находящихся на самом контроллере.

- Варианты программ:

No	Patterns	Remarks	No	Patterns	Remarks
1	Static red	Brightness is adjustable, Speed is unadjustable.	12	Red stroboflash	Speed and Brightness are adjustable
2	Static blue		13	Blue stroboflash	
3	Static purple		14	Purple stroboflash	
4	Static green		15	Green stroboflash	
5	Static yellow		16	Yellow stroboflash	
6	Static cyan		17	Cycan stroboflash	
7	Static white		18	White stroboflash	
8	Three-color jumpy changing	Speed and brightness are adjustable	19	R/B crossfade	Speed is adjustable, brightness is unadjustable
9	Seven-color jumpy changing		20	B/G crossfade	
10	Three-color gradual changing	Speed is adjustable, brightness is unadjustable	21	G/R crossfade	
11	Seven-color gradual changing				