

### Усилитель УМ-АМ-3017

Предназначен для, работая в паре с контроллером, подключать нагрузку большей мощности, чем рассчитан контроллер.



#### Технические параметры:

Количество каналов – 3

Размеры усилителя – 110\*65\*25 мм.

Вес – 145гр.

Рассеиваемая мощность – менее 1Вт.

Выходной ток по каждому каналу – до 4А.

Выходная мощность – до 144Вт.

Общий анод

Питание 12В.

#### Подключение:

Блок питания с постоянным напряжением 12В соответствующей полярностью подключается к разъёму на приборе.

Подключается нагрузка RGB (общий +) к разъёму OUTPUT

Подключается вход RGB (общий +) к разъёму INPUT к выходу контроллера.

#### Использование:

- подсоединить все контакты ДО включения напряжения питания. **При включенном питании короткое замыкание выходных контактов приводит контроллер к выходу из строя!**
- возможно параллельное подключение усилителей к одному контроллеру, что ведёт к умножению выходной мощности под нагрузку.